



Kitt ab Baujahr 2000 - 2012

Art-Nr ZOZ 221 S21

Kitt ab Baujahr Mai 2012

Art-Nr ZOZ 221 S22

Hinweis!

Zu jedem Ersatzteil-Kitt sind bei uns Online im Shop, nach Aufruf vom jeweiligen Artikel,

Montage-Videos und Montageanleitungen im PDF Format vorhanden!

Ebenso sind unzählige Fragen die von Kunden an uns gestellt wurden, dort aufgelistet, und von uns beantwortet.

- **Vor der Ersten Inbetriebnahme sollte der Motor im Rollladen verbaut sein!**
- **Das im Lieferumfang enthaltene Solarmodul sollte beim Ersetzen von einem defekten Motor Unbedingt mit ausgetauscht werden.**

Mögliche Fehler, und Lösungen dazu

→ Der Motor brummt nur und bewegt sich nicht?

Wenn noch keine Fernbedienung erfolgreich eingelernt wurde, ist nur dieses Brummen zu hören!

Abhilfe: Fernbedienung laut unserem Video, oder Anleitung einlernen.

Nach einem Reset brummt der Motor nicht sondern läuft einfach los?

Das Brummen vom Motor (bei Erstausslieferung) und somit ein Signal das noch kein Handsender eingelernt wurde, erfolgt nur bei der Erst Installation (Neuer Motor).

Sobald der Motor einmal in Betrieb gewesen ist, wird das brummen nie wieder zu hören sein!

Nach einem erneuten Reset signalisiert der Motor den Reset durch auf und ab fahren (fährt in der Regel 3 x kurz hin und her) man nennt dies auch (Winken) wodurch der Motor zu erkennen gibt, das der Reset erfolgreich durchgeführt wurde!

Nachdem der Motor wieder zum Stillstand gekommen ist, muss der Handsender und die Wegstrecken AUF/ZU Neu eingelernt werden. Dazu bleiben einem ca. 10 Minuten Zeit

Sollten die 10 Minuten nach einem erfolgreichen Reset inzwischen vergangen sein, so kann die Bereitschaft zum Einlernen durch kurzes Drücken (max. 1 Sek.) auf dem roten Knopf am Motor wieder für weitere 10 Minuten aktiviert werden.

Der Rollladen fährt nicht komplett runter, schließt nicht ganz. ca. 5 - 8 cm bleiben offen?

Abhilfe: Den Rollladen durch Drücken der Abwärtstaste auf der Fernbedienung herunterfahren lassen

- während der Rollladen herunter fährt, den Schalter am Motor von (1) auf (0) stellen
- ca. 3 sec. Warten, den Schalter wieder auf von (0) auf (1) stellen
- anschließend auf der Fernbedienung die Stop und Abwärtstaste antippen
- Der Motor nimmt nun selbstständig die korrekte Anpassung vor

Wie kann ich den Rollladen AUF, oder AB fahren wenn der Motor defekt ist?

Sie können den Rollladen mit dem Motor nach oben oder unten drehen.

- Dazu den Motor lösen (beide Schrauben herausdrehen),
- Kabel (Stecker) vom Solarmodul abziehen
- den Motor halb aus die Welle ziehen, und nun per Hand den Motor links, oder rechts herum drehen, so bewegt sich auch der Rollladenpanzer AUF/AB !

Wir wünschen viel Erfolg bei der Instandsetzung! Ihr Meurer Bauelemente Team....